

CARA REFILL KARTRID TONER PRINTER



Buka baut-baut yang ada di samping kiri dan kanan kartrid menggunakan obeng



Untuk type kartrid tertentu terdapat pin yang juga harus di buka dengan obeng khusus dan dicabut dengan tang buaya



Buka penutup yang ada disamping kiri dan kanan kartrid




Pisahkan kartrid menjadi dua bagian Toner Hopper dan Waste Hopper



Bagian Waste Hopper

Lepas semua part pada bagian Waste Hopper





Sampah sisa serbuk toner pada waste hopper harus dibuang semua dan dibersihkan dengan alat vacuum



Bersihkan satu persatu drum, PCR, wifer blade dll. menggunakan kain atau tissue halus. Khusus untuk drum di lap harus hati-hati jangan sampai menimbulkan goresan pada permukaan drum

Rakit kembali semua part di waste hopper sesuai tempat semula. Part yang rusak harus diganti



Bagian Toner Hopper

Lepas semua part pada bagian Toner Hoper

Bersihkan semua part, termasuk gear-gear nya




Temukan lubang pengisian untuk refill toner seperti gambar disamping, buka penutupnya buang sisa toner yang masih tersisa di dalam kemudian bersihkan dengan alat vacuum



Lakukan pengisian toner dengan bantuan corong



Untuk type kartrid yang tidak ada lubangnya, pengisian toner bisa langsung di tuangkan di celah-celah yang terbuka di Toner Hoper dengan menggunakan corong atau kertas





Rakit kembali semua komponen sesuai pada tempatnya semula. Kocok (goyang toner hopper ke kiri & kanan agar volume serbuk toner merata)

Periksa / test pergerakan roda gigi dan harus dapat bergerak dengan lancar



Rakit / satukan kembali toner hopper dengan waste hopper dan pasang baut-baut atau pin seperti semula



Ganti chip reseter jika diperlukan

Pasang Kartrid toner pada printer, lakukan test page.

Selesai.

CATATAN :

Untuk mengetahui lebih detail cara refill toner printer & permasalahannya dari berbagai merk dan type cartridge, kunjungi : <http://www.solusipc.com>

